TREO

MEDIOS RANGOS DE 6.5? DE 2 VÍAS CON DRIVER – TR-65C

Descripción

TR-65CEspecificaciones:

- Bocina Coaxial:
  - Tamaño: 6.5? (16.5 cm)
  - Impedancia: 4 Ohms
  - Potencia RMS: 250W
  - Potencia MAX: 500W
  - Sensibilidad: 92 dB/w/m
  - Canasta de aluminio negro
  - Cono de papel prensado negro
  - Bobina de Kapton de 1.5? (38 mm)
  - Imán de alta densidad de 25 oz. (aprox. 708 g)
  - Protector de goma del imán
- Driver
  - Impedancia: 4 Ohms
  - Potencia RMS: 250W
  - Potencia MAX: 500W
  - Tweeter de domo de aluminio de 50 mm
  - 1 condensador para protección del driver
  - Imán de neodimio
  - Sensibilidad: 95 dB/w/m
- Bocina Coaxial + Driver tipo Bala
  - Respuesta de frecuencia: 80Hz – 20kHz
  - Impedancia Total: 4 Ohms
  - Potencia RMS: 500W
  - Potencia MAX: 1000W