



BOCINA COAXIAL 3 VIAS 6X9 260W MAX – NSE6918

Descripción

Especificaciones:

- Potencia RMS: 40W
- Potencia Máxima: 260W
- Respuesta de Frecuencia: 55 – 19.5KHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Sensibilidad: 90±3dB
- Imán 10 Oz