



TREC

MEDIOS RANGOS DE 6.5" DE 2 VAS CON DRIVER – TR-65C

Descripción

Especificaciones:

- Bocina Coaxial:
 - Tamaño: 6.5" (16.5 cm)
 - Impedancia: 4 Ohms
 - Potencia RMS: 250W
 - Potencia MAX: 500W
 - Sensibilidad: 92 dB/w/m
 - Canasta de aluminio negro
 - Cono de papel prensado negro
 - Bobina de Kapton de 1.5" (38 mm)
 - Imán de alta densidad de 25 oz. (aprox. 708 g)
 - Protector de goma del imán
- Driver
 - Impedancia: 4 Ohms
 - Potencia RMS: 250W
 - Potencia MAX: 500W
 - Tweeter de domo de aluminio de 50 mm
 - 1 condensador para protección del driver
 - Imán de neodimio
 - Sensibilidad: 95 dB/w/m
- Bocina Coaxial + Driver tipo Bala
 - Respuesta de frecuencia: 80Hz – 20kHz
 - Impedancia Total: 4 Ohms
 - Potencia RMS: 500W
 - Potencia MAX: 1000W