



## TREO

### MEDIOS RANGOS DE 6X9? DE 2 VÍAS CON DRIVER – TR-69C

#### Descripción

#### Especificaciones:

- Bocina Coaxial
  - Tamaño: 6x9?
  - Impedancia: 4 Ohms
  - Potencia RMS: 300W
  - Potencia Máxima: 600W
  - Sensibilidad: 91 dB/W/m
  - Canasta de aluminio negro
  - Cono de papel prensado negro
  - Suspensión de borde de tela
  - Bobina de voz de Kapton de 1.5" (38 mm)
  - 25 Oz. de ferrita de alta densidad
  - Protector de goma magnética
- Driver
  - Impedancia: 4 Ohms
  - Potencia RMS: 300W
  - Potencia Máxima: 600W
  - Tweeter de domo de aluminio de 50 mm
  - 1 Condensador para protección del driver
  - Imán de neodimio
  - Sensibilidad: 95 dB/W/m
- Bocina Coaxial + Driver Tipo Bala
  - Respuesta de frecuencia: 75Hz – 20kHz
  - Impedancia total: 4 Ohms
  - Potencia RMS: 600W
  - Potencia Máxima: 1200W